OSRAM halogen lamps for studio and entertainment applications

(GB) Information on using OSRAM halogen studio lamps

IMPORTANT! Read thoroughly prior to use. Keep for later reference.

Product description
OSRAM halogen studio lamps are technical light sources that are used for professional lighting of studio and theater stages, or film sets.

Product specification
A comprehensive list of technical product data can be found in the latest data sheet in our product catalog at www.osram.com.

Safety instructions
Do not move the lamp or subject it to mechanical shock or impact during operation, as this may cause the lamp to burst or fail. Avoid improper operation of the lamp, such as:
- overvoltage,
- burning positions other than those recommended by us,
- use in conjunction with fuses or accessories that are not specially designed for this type of lamp and this lamp wattage.

Do not use the lamp if it has scratches, cracks, or other damage. Take the measures described in the "Safety precautions" section to protect against the hazards listed below:

CAUTION! This lamp emits UV radiation when in operation, which causes skin and eye damage in excessive doses.

CAUTION! This lamp generates IR radiation during operation, which can damage the cornea and retina of the eyes or the skin.

RISK OF BLINDNESS! The lamp emits visible light with high luminance levels. You should therefore never look directly into the light source.

RISK OF BURNS! This lamp can reach surface temperatures of up to 900°C during operation. Touching the lamp with bare hands can cause burns.

RISK OF INJURY! The lamp can burst during operation if not handled properly or in extreme circumstances. This can result in damage to parts of the equipment or injuries (especially to the eyes) caused by flying fragments.

Safety precautions
OSRAM halogen studio lamps may only be handled (installed, operated, replaced) by staff trained to deal with electrically operated lamps and luminaires. If you need to look directly into the lamp for an extended period, make sure to wear suitable safety goggles. This is also the case even if you do not find the radiation source to be intensely dazzling. When replacing a lamp, always wear suitable protective equipment, such as safety goggles and gloves, in order to avoid injuries to eyes or hands. The used lamp must be allowed to cool down prior to replacement to avoid skin burns. The supply voltage must be switched off and the lamp/luminaire disconnected from the power supply before replacing a lamp in order to avoid electric shock.

Transporting and storing the lamp
Store and transport the lamp in a dry state and in the appropriate packaging. The lamp must be allowed to cool down before transport/storage or relamping. Touch the lamp only on the base or reflector. Do not knock or expose the lamp to excessive vibrations. Never expose the lamp to excessive mechanical stress. If not in use for an extended period, disconnect the lamp/luminaire from the electricity supply.

Installing the lamp
Never touch the lamp with bare hands to avoid damaging the glass. Use a clean cloth when performing the installation. If the glass parts of the lamp have been touched inadvertently, the affected parts must be cleaned using a suitable cleaning agent (e.g. alcohol) before operating the lamp and then dried using a lint-free clean cloth. The quality of the lamp holder or the relevant connecting parts impacts the life span of the lamp. The holder must be replaced as soon as damage/wear/corrosion is identified on the holder itself or the lamp contacts. Make sure that the lamp is installed properly in the lamp holder. This ensures good electrical contact and prevents damage to the lamp or the holder.

Commissioning the lamp
To ensure safe operation of the lamp, it must be operated with the specified lamp voltage and wattage. Operation at higher voltages or wattages increases the temperature and intensifies the internal lamp pressure, which leads to a significantly greater risk of bursting. Only operate lamps in enclosed luminaires/devices designated and specified for this purpose with the relevant fuse protection, appropriate lamp holder, and accessories. If a new lamp does not operate as specified following installation, first disconnect the lamp/luminaire from the electricity supply. Then check whether there is any obvious damage to the lamp or holder. If this is the case, replace it. Make sure that the lamp has been inserted correctly and has optimum electrical contact. If an error persists, please replace the lamp and the luminaire. To prevent fire or burn/fire hazards, do not operate the lamp in the vicinity of flammable, heat-sensitive, or drying-sensitive materials.

CAUTION! Modification of the lamp is not permitted and can lead to events that endanger safety.

Disassembly, recycling and disposal
Disassembly of the lamp is part of relamping. The corresponding safety precautions and other information apply. It is best to package the lamp in its original packaging after removing it. The original packaging should be retained for transporting the lamp to the disposal center. The lamp can be disposed of in the household waste. Dispose of the lamp packaging and the lamp separately.

Other information
You will find an explanation of the signs and symbols that appear on the product and the packaging at www.osram.com.

Explanation of symbols:
1) CE symbol (Conformité Européenne) 2) UKCA symbol (UK Conformity Assessed) 3) EAC symbol. 4) Ukr TR conformity mark. 5) Recycling code (for a packaging component) 6) ACPEIP marking (China RoHS) - the threshold values of the regulated substances are complied with. 7) Not intended for use in applications other than those specified on the packaging; not suitable for household room illumination. 8) Light source for scene lighting in film, television, and photo studios, or stage lighting in theaters, clubs, and concerts, or other entertainment events. 9) Light source for image capturing in film, TV and photo studios. 10) Lamp emits a high level of IR radiation. 11) Lamp emits a high level of UV radiation. 12) Do not look into the light source. 13) The lamp may only be operated in a luminaire with a protective shield. 14) Do not operate the lamp if the outer bulb is broken or scratched. 15) The lamp can assume temperatures of >500°C during operation. 16) Do not touch the lamp with bare fingers. 17) Hold with clean cloth or tissue when installing. If bulb is touched, clean with alcohol and wipe dry with a soft, clean cloth before operating. 18) Disconnect the luminaire from the mains before inserting or removing the lamp. 19) Wear safety goggles. 20) Observe information on use. 21) Fuse; e.g., fast-acting switch-off, current 6.3 A

(D) Nutzungsinformation OSRAM Studio-Halogenlampen

WICHTIG! Vor Nutzung gründlich lesen. Aufbewahren für späteres Nachschlagen.

Produktbeschreibung
OSRAM Studio-Halogenlampen sind technische Lichtquellen, die zur professionellen Ausleuchtung von Studio- und Theaterbühnen oder Filmsets verwendet werden.

Produktspezifikation
Eine umfassende Auflistung technischer Produktdaten können Sie dem aktuellen Datenblatt in unserem Produktkatalog auf www.osram.com entnehmen.

Sicherheitshinweise
Die Lampe darf im Betrieb nicht bewegt, erschüttert oder angestoßen werden, da dies zum Zerbersten oder zum Defekt der Lampe führen kann. Unsachgemäßen Betrieb der Lampe vermeiden, wie z.B.
- bei Überspannung,
- in anderen als von uns empfohlenen Brennlagen,
- in Verbindung mit Sicherungen oder Ausrüstungsteilen, die nicht speziell für diesen Lampentyp und diese Lampenleistung ausgelegt sind.

Lampe nicht verwenden, wenn diese Kratzer, Sprünge oder andere Beschädigungen aufweist. Treffen Sie die im Abschnitt "Sicherheitsvorkehrungen" beschriebenen Maßnahmen zum Schutz vor den nachfolgend aufgeführten Gefahren:

VORSICHT! Diese Lampe emittiert während des Betriebs UV-Strahlung, die bei überhöhter Dosierung Haut- und Augenschädigungen hervorruft.

VORSICHT! Diese Lampe erzeugt während des Betriebs IR-Strahlung, welche die Horn- und Netzhaut der Augen oder die Haut schädigen kann.

ERBLINDUNGSGEFAHR! Die Lampe emittiert sichtbares Licht mit hohen Leuchtdichten. Schauen Sie daher niemals direkt in die Lichtquelle.

VERBRENNUNGSGEFAHR! Diese Lampe kann im Betrieb Oberflächentemperaturen bis zu 900°C erreichen. Ein Anfassen der Lampe mit bloßen Händen kann zu Verbrennungen führen.

VERLETZUNGSGEFAHR! Bei unsachgemäßem Umgang oder in extremen Fällen kann die Lampe im Betrieb platzen. Beschädigungen der Ausrüstungsteile oder Verletzungen (insbesondere der Augen) durch umherfliegende Bruchstücke können die Folge sein.

Sicherheitsvorkehrungen
Die Handhabung (Installation, Betrieb, Austausch) von OSRAM Studio-Halogenlampen hat ausschließlich durch Personal zu erfolgen, welches im Umgang mit elektrisch betriebenen Lampen und Leuchten geschult ist. Sollten Sie längere Zeit direkt in die Lampe blicken müssen, so tragen Sie unbedingt eine geeignete Schutzbrille. Das gilt auch dann, wenn Sie die Strahlenquelle nicht als stark blendend empfinden. Tragen Sie beim Wechsel einer Lampe stets geeignete Schutzausrüstung wie Schutzbrille und Handschuhe, um Augen- oder Handverletzungen zu vermeiden. Zur Vermeidung von Hautverbrennungen muss die gebrauchte Lampe vor dem Austausch abgekühlt sein. Zur Vermeidung eines elektrischen Schlags muss vor einem Lampenwechsel die Versorgungsspannung abgeschaltet und die Lampe/Leuchte vom Stromnetz getrennt werden.

Transport und Lagerung der Lampe
Lampe trocken und in der zugehörigen Verpackung lagern und transportieren. Die Lampe muss vor einem etwaigen Transport/Lagerung oder Lampenwechsel abgekühlt sein. Lampe nur an Sockel oder Reflektor anfassen. Lampe nicht stoßen oder übermäßigen Vibrationen aussetzen. Lampe niemals übermäßigem mechanischen Stress aussetzen. Bei längerer Nichtnutzung ist die Lampe/Leuchte vom Netz zu trennen.

Installation der Lampe
Zur Vermeidung von Glasschäden darf die Lampe nicht mit bloßen Händen berührt werden. Ein sauberes Tuch bei der Installation verwenden. Falls die Glasteile der Lampe unabsichtlich berührt wurden, müssen die betroffenen Teile vor einem Lampenbetrieb mit einem geeigneten Reinigungsmittel (z.B. Alkohol) gesäubert und mit einem fusselfreien sauberen Tuch getrocknet werden. Der Gütezustand der Lampenfassung beziehungsweise der entsprechenden Anschlussteile beeinflusst die Lampenlebensdauer. Die Fassung muss ausgetauscht werden, sobald eine Schädigung/Abnutzung/Korrosion der Fassung oder der Lampenkontakte zu erkennen ist. Bitte sicherstellen, dass die Lampe ordnungsgemäß in der Lampenfassung installiert ist. Dadurch wird ein guter elektrischer Kontakt gewährleistet und eine Schädigung der Lampe beziehungsweise der Fassung vermieden.

Inbetriebnahme der Lampe
Um einen sicheren Lampenbetrieb zu gewährleisten, muss die Lampe mit der spezifizierten Lampenspannung und -leistung betrieben werden. Betrieb an höheren Spannungen oder Leistungen steigert die Temperatur und verstärkt den Lampeninnendruck, so dass ein deutlich größeres Berstrisiko besteht. Lampe nur in dafür vorgesehenen und spezifizierten, geschlossenen Leuchten/Geräten mit entsprechender Absicherung, geeigneter Lampenfassung und Zubehör betreiben. Sollte eine neue Lampe nach der Installation nicht wie vorgesehen funktionieren, trennen Sie Lampe/Leuchte zunächst vom Netz. Prüfen Sie danach, ob die Lampe oder die Fassung offensichtliche Beschädigungen aufweisen. Sollte dies der Fall sein, tauschen Sie sie aus. Kontrollieren Sie, ob die Lampe korrekt eingesetzt wurde und optimal elektrisch kontaktiert ist. Bei wiederholtem Fehler tauschen Sie bitte die Lampe und die Leuchte aus. Um Feuer oder Verbrennung/Brandgefahr zu vermeiden, darf die Lampe nicht in der Umgebung von brennbaren, hitze- oder trocknungsempfindlichen Materialien betrieben werden.

VORSICHT! Eine Modifikation der Lampe ist unzulässig und kann zu sicherheitsgefährdenden Ereignissen führen.

Demontage, Recycling und Abfallentsorgung
Die Demontage der Lampe ist Teil des Lampenaustauschs. Es gelten die dementsprechenden Sicherheitsvorkehrungen und sonstigen Hinweise. Verpacken Sie die Lampe nach dem Ausbau vorzugsweise in ihre Originalpackung. Diese ist für den Transport zu einer Entsorgungsstelle aufzubewahren. Die Lampe kann im Hausmüll entsorgt werden. Lampenverpackung und Lampe sind getrennt voneinander zu entsorgen.

Sonstige Hinweise
Eine Erklärung der Zeichen und Symbole, welche auf dem Produkt und der Verpackung angegeben sind, finden Sie auf www.osram.com.

Bildzeichenerklärung:
1) CE-Kennzeichnung (Conformité Européenne) 2) UKCA-Kennzeichnung (UK Conformity Assessed) 3) EAC-Kennzeichnung. 4) Ukr TR Konformitätsmarke. 5) Recycling-Code (für einen Verpackungsbestandteil) 6) ACPEIP-Kennzeichnung (China RoHS) - Die Grenzwerte der reglementierten Inhaltsstoffe werden eingehalten. 7) Nicht zur Verwendung für andere als die auf der Verpackung angegebenen Zwecke bestimmt; zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. 8) Lichtquelle für die Szenenbeleuchtung in Film-, Fernseh- und Fotostudios oder Bühnenbeleuchtung in Theatern, Diskotheken und bei Konzerten oder anderen Unterhaltungsveranstaltungen. 9) Lichtquelle für die Bilderfassung in Film-, Fernseh- und Fotostudios. 10) Lampe gibt einen hohen Grad an IR-Strahlung ab. 11) Lampe gibt einen hohen Grad an UV-Strahlung ab. 12) Nicht in die Lichtquelle schauen. 13) Lampe nur in einer Leuchte mit Schutzabdeckung betreiben. 14) Lampe nicht betreiben, wenn der Außenkolben zerbrochen oder zerkratzt ist. 15) Die Lampe kann im Betrieb Temperaturen von über 500 °C erreichen. 16) Lampe nicht mit bloßen Fingern berühren. 17) Beim Einbau mit einem sauberen Tuch festhalten. Wurde der Lampenkolben berührt, reinigen Sie ihn mit Alkohol und wischen Sie ihn mit einem weichen, sauberen Tuch trocken, bevor Sie ihn wieder in Betrieb nehmen. 18) Trennen Sie die Leuchte von der Netzversorgung, bevor Sie die Lampe einsetzen oder entfernen. 19) Schutzbrille tragen. 20) Nutzungsinformation beachten. 21) Geräteschutzsicherung; bspw. Abschaltcharakteristik flink, Nennstrom 6.3A

(F) Informations concernant l'utilisation des lampes studio halogènes d'OSRAM

IMPORTANT! À lire attentivement avant utilisation. À conserver pour une consultation ultérieure.

Description du produit
Les lampes studio halogènes d'OSRAM sont des sources lumineuses techniques utilisées pour un éclairage professionnel de studios et scènes de théâtres ou lieux de tournage.

Spécification du produit
La liste complète des caractéristiques techniques du produit se trouve dans les spécifications actuelles insérées dans notre catalogue produits disponible sur le site www.osram.com.

Consignes de sécurité
La lampe/le luminaire ne doivent pas être déplacés ou soumis à un impact mécanique ou à un choc lorsqu'ils fonctionnent, car la lampe pourrait éclater ou tomber. Éviter toute utilisation non conforme de la lampe, comme :
- une surtension,
- des positions de fonctionnement autres que celles recommandées,
- une utilisation avec des fusibles ou accessoires qui ne sont pas conçus spécifiquement pour le type ou la puissance de la lampe.

Ne pas utiliser la lampe si elle présente des rayures, fissures ou tout autre endommagement. Suivez les consignes décrites à la section « Consignes de sécurité » pour vous prémunir des risques suivants :

AVERTISSEMENT ! En fonctionnement, cette lampe émet un rayonnement UV causant des lésions oculaires ou cutanées.

AVERTISSEMENT ! En fonctionnement, cette lampe génère un rayonnement infrarouge susceptible d'endommager la cornée et la rétine des yeux ou la peau.

RISQUE DE CÉCITÉ ! La lampe émet de la lumière visible d'une très grande intensité lumineuse. C'est pourquoi il ne faut jamais regarder directement la source lumineuse.

RISQUE DE BRÛLURES ! En fonctionnement, la surface de la lampe peut atteindre des températures allant jusqu'à 900 °C. Toucher la lampe à main nue peut causer des brûlures.

RISQUE DE BLESSURE ! En fonctionnement, la lampe risque d'éclater en cas de manipulation incorrecte ou dans des circonstances extrêmes. Cela peut endommager une partie de l'équipement ou causer des blessures (notamment aux yeux) suite à la projection de fragments.

Mesures de sécurité
Les lampes studio halogènes d'OSRAM doivent être manipulées (installées, exploitées, remplacées) exclusivement par des personnes formées à l'usage de lampes et luminaires électriques. Si la lampe doit être observée directement pendant une durée prolongée, veiller à porter des lunettes de protection adaptées. Cette précaution s'applique même si la source de rayonnement ne semble pas intense. Lors du remplacement d'une lampe, toujours porter un équipement de protection adapté tel que des lunettes de protection et des gants afin d'éviter des blessures aux yeux ou aux mains. Laisser refroidir les lampes usagées avant de les remplacer afin d'éviter toute brûlure cutanée. Couper la tension d'alimentation et débrancher la lampe/le luminaire de la source d'alimentation avant de remplacer une lampe afin d'éviter toute électrocution.

Transport et stockage de la lampe
Stocker et transporter la lampe au sec et dans un emballage approprié. Laisser la lampe refroidir avant de la transporter/stocker ou de la remplacer. Toucher la lampe uniquement au niveau du culot ou du réflecteur. Ne pas soumettre la lampe à des chocs ni à des vibrations excessives. Ne jamais soumettre la lampe à des tensions mécaniques excessives. Si la lampe/le luminaire restent inutilisés pendant une période prolongée, les débrancher de l'alimentation secteur.

Installation de la lampe
Ne jamais toucher la lampe à main nue afin d'éviter tout endommagement du verre. Utiliser un chiffon propre lors de l'installation. En cas de contact involontaire avec les parties en verre de la lampe, les nettoyer avec un produit adapté (p. ex. alcool) avant d'allumer la lampe, puis les essuyer avec un chiffon non pelucheux. La qualité de la douille et des éléments de connexion a un impact sur la durée de vie de la lampe. La lampe doit être remplacée si la douille ou les contacts présentent des signes d'endommagement, d'usure ou de corrosion. S'assurer que la lampe est installée correctement dans la douille. Cela garantit un bon contact électrique et évite d'endommager la lampe ou la douille.

Mise en service de la lampe
Afin de garantir une utilisation sûre de la lampe, celle-ci doit fonctionner à la tension et à la puissance spécifiées. Un fonctionnement à des niveaux de tension ou de puissance supérieurs fait monter la température ainsi que la pression à l'intérieur de la lampe, augmentant alors significativement le risque d'éclatement. Utiliser la lampe exclusivement dans des luminaires/appareils fermés conçus et spécifiés à cette fin, avec un fusible de protection adapté, ainsi qu'une douille et des accessoires appropriés. Si une lampe neuve ne fonctionne pas correctement après son installation, déconnecter d'abord la lampe/le luminaire de l'alimentation secteur. Vérifier ensuite que la lampe et la douille sont en bon état. Si ce n'est pas le cas, les remplacer. S'assurer que la lampe a été insérée correctement et que les contacts électriques sont optimaux. Si le problème persiste, remplacer la lampe et le luminaire. Pour éviter un incendie ou tout risque de brûlure/d'incendie, ne pas utiliser la lampe à proximité de produits inflammables, sensibles à la chaleur ou à la déshydratation.

AVERTISSEMENT ! Toute modification de la lampe est interdite et pourrait mettre en péril la sécurité.

Retrait, recyclage et élimination
Le retrait de la lampe fait partie de son remplacement. Il convient de suivre les mesures de sécurité et autres instructions correspondantes. Le mieux est de replacer la lampe dans son emballage d'origine après son retrait. Il convient de conserver l'emballage d'origine pour transporter la lampe au centre de tri. La lampe peut être éliminée parmi les ordures ménagères. Éliminer la lampe et son emballage séparément.

Informations supplémentaires
Les signes et symboles utilisés sur le produit et son emballage sont expliqués sur le site www.osram.com.

Légende des symboles :
1) Symbole CE (conformité européenne) 2) Symbole UKCA (UK Conformity Assessed) 3) Symbole EAC. 4) Marque de conformité Ukr TR. 5) Code de recyclage (pour un élément d'emballage) 6) Marquage ACPEIP (directive RoHS chinoise) - les valeurs limites des substances réglementées sont respectées. 7) Ne pas utiliser dans des applications autres que celles spécifiées sur l'emballage ; inadapté à l'éclairage de pièces domestiques. 8) Source lumineuse pour l'éclairage de tournages de films ou de téléfilms et de studios photo, ou pour l'éclairage de scènes de théâtres, de clubs, de salles de concert ou d'autres lieux événementiels. 9) Source lumineuse pour la capture d'images dans les studios de cinéma, de télévision et de photographie. 10) La lampe émet un fort rayonnement infrarouge. 11) La lampe émet un fort rayonnement ultraviolet. 12) Ne pas regarder la source lumineuse. 13) La lampe doit fonctionner exclusivement dans un luminaire doté d'un écran protecteur. 14) Ne pas allumer la lampe si l'ampoule est cassée ou égratignée. 15) En fonctionnement, la lampe peut atteindre des températures supérieures à 500 °C. 16) Ne pas toucher la lampe à main nue. 17) Utiliser un chiffon ou un tissu propre pour éviter toute empreinte sur le produit lors de l'installation. En cas de contact involontaire, nettoyer l'ampoule avec de l'alcool et l'essuyer avec un chiffon propre et doux avant d'allumer la lampe. 18) Débrancher le luminaire de l'alimentation secteur avant d'insérer ou de retirer la lampe. 19) Porter des lunettes de protection. 20) Observer les consignes d'utilisation. 21) Fusible ; p. ex. interrupteur à action rapide, courant 6,3 A

(I) Informazioni sull'utilizzo di lampade da studio alogene OSRAM

IMPORTANTE! Leggere attentamente prima dell'uso. Conservare per successiva consultazione.

Descrizione del prodotto
Le lampade da studio alogene OSRAM sono sorgenti luminose tecniche utilizzate per l'illuminazione professionale di studi, palcoscenici teatrali o set cinematografici.

Specifiche di prodotto
Un elenco completo dei dati tecnici di prodotto è riportato nella scheda tecnica più recente presente nel nostro catalogo prodotti all'indirizzo www.osram.com.

Istruzioni sulla sicurezza
Non si deve spostare o sottoporre ad urti la lampada/l'apparecchio di illuminazione durante il funzionamento, poiché la lampada potrebbe scoppiare o cadere. Evitare di sottoporre la lampada a funzionamento improprio, come ad esempio:
- sovratensione;
- posizioni di accensione diverse da quelle da noi raccomandate;
- utilizzo in combinazione con fusibili o accessori non progettati appositamente per questo tipo di lampada e questa potenza della lampada.

Non utilizzare la lampada se presenta graffi, incrinature o è altrimenti danneggiata. Adottare le misure descritte nella sezione "Precauzioni per la sicurezza" al fine di proteggere la lampada dai pericoli elencati di seguito:

ATTENZIONE! Questa lampada emette radiazioni UV durante il funzionamento, che in dosi eccessive provocano danni alla pelle e agli occhi.

ATTENZIONE! Questa lampada genera radiazioni IR durante il funzionamento, che possono danneggiare la cornea e la retina degli occhi o la pelle.

RISCHIO DI PERDITA DELLA VISTA! La lampada emette luce visibile con livelli elevati di luminanza. Pertanto non si dovrebbe mai guardare direttamente la fonte di luce.

RISCHIO DI SCOTTATURE! Durante il funzionamento questa lampada alogena può raggiungere temperature superficiali fino a 900 °C. Toccare la lampada a mani nude può causare ustioni.

RISCHIO DI LESIONI! La lampada può scoppiare durante il funzionamento se non maneggiata correttamente o in circostanze estreme. Ciò può provocare danni a parti dell'apparecchiatura o lesioni (soprattutto agli occhi) causate da frammenti volanti.

Precauzioni per la sicurezza
Le lampade da studio alogene OSRAM possono essere maneggiate (installate, fatte funzionare, sostituite) soltanto da personale addestrato a gestire lampade e apparecchi di illuminazione ad azionamento elettrico. Qualora sia necessario guardare direttamente la lampada per un periodo prolungato, assicurarsi di indossare occhiali protettivi adeguati. Ciò si applica anche se non sembra che la sorgente di radiazioni sia intensamente abbagliante. Quando si sostituisce una lampada, indossare sempre dispositivi di protezione adeguati, quali occhiali e guanti di sicurezza, al fine di evitare lesioni agli occhi o alle mani. La lampada usata deve essere lasciata raffreddare prima della sostituzione al fine di evitare ustioni cutanee. La tensione di alimentazione deve essere disabilitata e la lampada/l'apparecchio di illuminazione deve essere scollegata/o dall'alimentazione prima di sostituire una lampada al fine di evitare scosse elettriche.

Trasporto e conservazione della lampada
Conservare e trasportare la lampada in un luogo asciutto e in un imballaggio adeguato. La lampada deve essere lasciata raffreddare prima del trasporto/dell'immagazzinamento o della sostituzione. Toccare la lampada solo sulla base o sul riflettore. Non urtare o esporre la lampada a vibrazioni eccessive. Non esporre mai la lampada a sollecitazioni meccaniche eccessive. In caso di inutilizzo prolungato, scollegare la lampada/l'apparecchio di illuminazione dalla rete elettrica.

Installazione della lampada
Non toccare mai la lampada a mani nude per evitare di danneggiare il vetro. Durante l'installazione utilizzare un panno pulito. Se le parti in vetro della lampada sono state toccate inavvertitamente, le parti interessate devono essere pulite con un detergente adatto (ad esempio alcool) prima di utilizzare la lampada e poi asciugate con un panno pulito privo di lanugine. La qualità del portalampada o delle relative parti di collegamento incide sulla durata della lampada. Il portalampada deve essere sostituito non appena vengono rilevati danni/usura/corrosione sullo stesso o sui contatti della lampada. Assicurarsi che la lampada sia installata correttamente nel portalampada. In questo modo si garantisce un buon contatto elettrico e si evitano danni alla lampada o al portalampada.

Messa in servizio della lampada
Per garantire un funzionamento sicuro, la lampada deve essere messa in funzione rispettando la tensione e la potenza specificate. Il funzionamento a tensioni o potenze superiori aumenta la temperatura e intensifica la pressione interna della lampada, creando un rischio significativamente maggiore di scoppio. Utilizzare le lampade solo in apparecchi di illuminazione/dispositivi chiusi designati e specificati a tale scopo dotati di relativa protezione mediante fusibile, portalampada appropriato e accessori. Se dopo l'installazione una lampada nuova non funziona come specificato, per prima cosa scollegare la lampada/l'apparecchio di illuminazione dalla rete di alimentazione. Verificare se la lampada o il portalampada presenta danni evidenti. In caso affermativo, sostituirla o sostituirlo. Assicurarsi che la lampada sia stata inserita correttamente e presenti un contatto elettrico ottimale. Se l'errore persiste, sostituire la lampada e l'apparecchio di illuminazione. Per prevenire incendi o pericoli di ustioni/incendio, non utilizzare la lampada in prossimità di materiali infiammabili, sensibili al calore o sensibili all'essiccazione.

ATTENZIONE! Non è consentito apportare modifiche alla lampada e ciò può portare a eventi che mettono a rischio la sicurezza.

Smontaggio, riciclaggio e smaltimento
Lo smontaggio della lampada è parte della procedura di sostituzione della lampada. Si applicano quindi le precauzioni di sicurezza e altre istruzioni corrispondenti. È consigliabile imballare la lampada nella sua confezione originale dopo averla rimossa. L'imballaggio originale dovrebbe essere conservato per il trasporto della lampada al centro di smaltimento. La lampada può essere smaltita con i rifiuti domestici. Smaltire l'imballaggio della lampada e la lampada separatamente.

Altre informazioni
Una spiegazione dei segni e dei simboli presenti sul prodotto e sulla sua confezione è riportata sul sito www.osram.com.

Spiegazione dei simboli:
1) Simbolo CE (Conformité Européenne) 2) Simbolo UKCA (conformità del Regno Unito valutata) 3) Simbolo EAC. 4) Marchio di conformità Ukr TR. 5) Codice di riciclaggio (per un componente dell'imballaggio) 6) Simbolo ACPEIP (Cina RoHS) - i valori limite delle sostanze regolate sono rispettati. 7) Non destinato all'uso in applicazioni diverse da quelle specificate sulla confezione; non adatto per l'illuminazione di ambienti domestici. 8) Sorgente luminosa per l'illuminazione di set in studi cinematografici, televisivi e fotografici o per l'illuminazione di palcoscenici in teatri, club e concerti o altri eventi di intrattenimento. 9) Sorgente luminosa per la cattura di immagini in studi cinematografici, televisivi e fotografici. 10) La lampada emette un livello elevato di radiazioni IR. 11) La lampada emette un livello elevato di radiazioni UV. 12) Non guardare la sorgente luminosa. 13) La lampada può essere utilizzata soltanto in un apparecchio di illuminazione dotato di schermo protettivo. 14) Non utilizzare la lampada se il bulbo esterno è rotto o graffiato. 15) La lampada può raggiungere temperature \>500°C durante il funzionamento. 16) Non toccare la lampada a mani nude. 17) Durante l'installazione, tenerla con un panno o un tessuto pulito. Se la lampadina viene toccata, pulirla con alcool e asciugarla con un panno morbido e pulito prima di metterla in funzione. 18) Scollegare l'apparecchio di illuminazione dalla rete di alimentazione prima di inserire o rimuovere la lampada. 19) Indossare occhiali protettivi. 20) Rispettare le informazioni sull'uso. 21) Fusibile; ad es. spegnimento rapido, corrente 6,3 A

(E) Información sobre las lámparas de estudio halógenas de OSRAM

IMPORTANTE! Lea detenidamente esta información antes de utilizar el producto. Consérvela para poder consultarla posteriormente.

Descripción del producto
Las lámparas de estudio halógenas de OSRAM son fuentes de luz técnicas que se utilizan para la iluminación profesional de estudios, escenarios teatrales o platós de cine.

Especificación del producto
Encontrará una lista completa de los datos técnicos del producto en la ficha técnica más reciente en nuestro catálogo de productos en www.osram.com.

Instrucciones de seguridad
La lámpara o luminaria no debe moverse ni exponerse a sacudidas ni impactos mecánicos mientras esté en funcionamiento para evitar que explote o se caiga. Evite utilizar la lámpara de forma inadecuada, como
- en condiciones de sobretensión;
- en posiciones de funcionamiento no recomendadas por nosotros, o
- en combinación con fusibles o accesorios no diseñados específicamente para el tipo y el voltaje de la lámpara.

No utilice la lámpara si está rayada, o presenta grietas u otros daños. Cumpla con las medidas descritas en la sección "Precauciones de seguridad" para evitar los siguientes peligros:

PRECAUCIÓN Esta lámpara emite durante su funcionamiento radiación UV que puede causar daños en la piel y los ojos en dosis elevadas.

PRECAUCIÓN Esta lámpara genera durante su funcionamiento radiación IR que puede causar daños en la córnea y la retina de los ojos, o en la piel.

RIESGO DE CEGUERA La lámpara emite luz visible con altos niveles de luminancia. Por lo tanto, no debe mirar nunca directamente a la fuente de luz.

RIESGO DE QUEMADURAS La superficie de esta lámpara puede alcanzar temperaturas de hasta 900 °C durante su funcionamiento. Tocar la lámpara con las manos desprotegidas puede causar quemaduras.

RIESGO DE LESIONES La lámpara puede explotar durante su funcionamiento si no se manipula de la forma adecuada o se hace en circunstancias extremas. Los fragmentos despedidos pueden ocasionar daños en los equipos o lesiones (especialmente en los ojos).

Precauciones de seguridad
El manejo (la instalación, el funcionamiento y la sustitución) de las lámparas de estudio halógenas de OSRAM debe correr a cargo únicamente de personal formado en el uso de lámparas y luminarias de accionamiento eléctrico. Si necesita mirar directamente a la lámpara durante un periodo de tiempo prolongado, asegúrese de ponerse unas gafas de seguridad adecuadas. Hágalo aunque no considere que el deslumbramiento de la fuente de radiación sea intenso. A la hora de sustituir una lámpara, utilice siempre un equipo de protección adecuado, como gafas de seguridad y guantes, para evitar lesiones en los ojos o las manos. La lámpara usada debe dejarse enfriar antes de sustituirla para evitar quemaduras en la piel. La tensión de alimentación debe apagarse y la lámpara o luminaria debe desconectarse de la fuente de alimentación antes de sustituirla para evitar descargas eléctricas.

Transporte y almacenamiento de la lámpara
Transporte y almacene la lámpara en un lugar seco y en el embalaje adecuado. Deje que la lámpara se enfríe antes de transportarla, almacenarla, sustituirla o limpiarla. Toque la lámpara únicamente por su base o reflector. No golpee ni exponga la lámpara a vibraciones excesivas. No exponga nunca la lámpara a cargas mecánicas excesivas. Desconecte la lámpara o luminaria de la red eléctrica si no la va a utilizar durante un periodo de tiempo prolongado.

Instalación de la lámpara
No toque nunca la lámpara con las manos desprotegidas para evitar daños en el cristal. Utilice un paño limpio para realizar la instalación. Si se tocan accidentalmente partes del cristal de la lámpara, estas deberán limpiarse con un agente de limpieza adecuado (p. ej., alcohol) antes de utilizar la lámpara y secarse con un paño limpio que no suelte pelusas. La calidad del portalámparas o de las piezas de conexión pertinentes afectará a la vida útil de la lámpara. El portalámparas deberá sustituirse en cuanto se detecten daños, desgaste o corrosión en el propio portalámparas o en los contactos de la lámpara. Asegúrese de que la lámpara está instalada correctamente en el portalámparas para garantizar un buen contacto eléctrico y evitar daños en la lámpara o el portalámparas.

Puesta en servicio de la lámpara
Para garantizar el funcionamiento seguro de la lámpara, esta deberá utilizarse con la tensión y potencia especificadas. El funcionamiento con tensiones o potencias superiores aumenta la temperatura e intensifica la presión interna de la lámpara, lo que incrementa considerablemente el riesgo de explosión. Utilice las lámparas únicamente en luminarias o dispositivos cerrados diseñados y especificados para este fin con la protección de fusible pertinente, el portalámparas adecuado y los accesorios correspondientes. Si, tras la instalación, una lámpara nueva no funciona como se especificó, desconecte primero la lámpara o luminaria de la red eléctrica. A continuación, compruebe que ni la lámpara ni el portalámparas presentan daños visibles. Si es así, sustitúyalos. Asegúrese de que la lámpara se ha insertado correctamente y de que tiene el contacto eléctrico óptimo. Si el error persiste, sustituya la lámpara y la luminaria. Para evitar peligros de incendio o quemaduras, no utilice la lámpara cerca de materiales inflamables ni sensibles al calor o a la sequedad.

PRECAUCIÓN No está permitido modificar la lámpara, y hacerlo puede conllevar riesgos para la seguridad.

Desmontaje, reciclaje y eliminación
Desmontar la lámpara forma parte de su sustitución. Se aplican las precauciones de seguridad correspondientes y otra información. Lo más conveniente es guardar la lámpara en su embalaje original tras retirarla. El embalaje original debe conservarse para transportar la lámpara al centro de eliminación. La lámpara se puede eliminar con la basura doméstica. Elimine el embalaje de la lámpara y la lámpara por separado.

Otra información
Encontrará una explicación del significado de los signos y los símbolos que aparecen en el producto y en su embalaje en www.osram.com.

Explicación de los símbolos:
1) Símbolo CE (Conformité Européenne) 2) Símbolo UKCA (UK Conformity Assessed) 3) Símbolo EAC. 4) Marca de conformidad Ukr TR. 5) Código de reciclaje (para un componente de embalaje) 6) Distintivo ACPEIP (China RoHS) - se cumplen los valores umbral de las sustancias reguladas. 7) Producto no destinado para el uso en aplicaciones distintas de las especificadas en el embalaje; no adecuado para iluminación en viviendas. 8) Fuente de luz para iluminación de escenas en películas, televisión y estudios de fotografía, o para iluminación de escenarios en teatros, clubes y conciertos, u otros entornos de entretenimiento. 9) Fuente de luz para captura de imágenes en estudios de cine, TV y fotografía. 10) La lámpara emite un alto nivel de radiación IR. 11) La lámpara emite un alto nivel de radiación UV. 12) No mire directamente a la fuente de luz. 13) La lámpara solo puede utilizarse en una luminaria con una tapa de protección. 14) No utilice la lámpara si la bombilla exterior está rota o rayada. 15) La lámpara puede alcanzar temperaturas de \>500 °C durante su funcionamiento. 16) No toque la lámpara con los dedos desprotegidos. 17) Sujétela con un paño limpio o un pañuelo de papel al instalarla. Si se toca la bombilla, límpiela con alcohol y séquela con un paño suave y limpio antes de utilizarla. 18) Desconecte la luminaria de la red eléctrica antes de insertar o retirar la lámpara. 19) Póngase gafas de seguridad. 20) Tenga en cuenta la información sobre el uso. 21) Fusibles; por ejemplo, de desconexión rápida, corriente 6,3 A

(P) Informações sobre a utilização de lâmpadas halógenas para estúdio da OSRAM

IMPORTANTE! Ler atentamente antes da utilização. Guardar para referência futura.

Descrição do produto
As lâmpadas halógenas para estúdio da OSRAM são fontes de luz técnicas utilizadas para a iluminação profissional de estúdios, palcos de teatro ou cenários.

Especificação do produto.
Para obter uma lista abrangente dos dados técnicos do produto, consulte a ficha de dados mais recente no nosso catálogo de produtos em www.osram.com.

Instruções de segurança
A lâmpada/luminária não pode ser movida ou exposta a impactos ou choques mecânicos durante o seu funcionamento, pois pode explodir ou cair. Evitar uma utilização inadequada da lâmpada, por exemplo:
- Sobretensão,
- Posições de funcionamento

(H) Információ az OSRAM halogén stúdiólámpák használatáról

FONTOS! A használat előtt alaposan olvassa el. Őrizze meg későbbi használatra.

Termékleírás
Az OSRAM halogén stúdiólámpák stúdiók és szinpadok, valamint forgatási helyszínek professzionális megvilágítására szolgáló technikai fényforrások.

A termék műszaki adatai
A termék műszaki adatainak átfogó listáját a termékkatalógusban, a legújabb adatlapon találja meg a www.osram.com webhelyen.

Biztonsági utasítások
A fényforrást/világítótestet működés közben nem szabad mozgatni és mechanikai hatásoknak vagy ütéseknek kitenni, mert a fényforrás szétrobbanhat vagy kieshet. Kerülje a fényforrás nem megfelelő módon való működtetését, például

- a túlfeszültséget,
- az általunk javasoltaktól eltérő üzemhelyzeteket,
- a nem kifejezetten a fényforrás típusához és teljesítményéhez alkalmas biztosítékokkal vagy kiegészítőkkel való használatot.

Ne használja a fényforrást, ha karcos, repedt, vagy valamilyen más sérülést lát rajta. Az alábbiakban felsorolt veszélyek elkerülése érdekében tegye meg a „Biztonsági óvintézkedések" szakaszban leírt intézkedéseket:

FIGYELEM! A fényforrás működés közben UV-sugárzást bocsát ki, amely nagy mennyiségben bőr- és szemsérülést okoz.

FIGYELEM! A fényforrás működés közben infravörös sugárzást generál, amely károsíthatja a szem szaruhártyáját és a retinát, valamint a bőrt.

VAKSÁGOT OKOZHAT! A fényforrás nagy fényerősséggel látható fényt bocsát ki. Emiatt soha ne nézzen közvetlenül a fényforrásba!

ÉGÉSI SÉRÜLÉS KOCKÁZATA! Ennek a fényforrásnak a felülete működés közben akár 900 °C-os hőmérsékletet is elérhet. A fényforrás puszta kézzel való megérintése égési sérüléseket okozhat.

SÉRÜLÉS KOCKÁZATA! Nem megfelelő használat esetén vagy szélsőséges esetekben a fényforrás működés közben szétrobbanhat. A szétrepülő töredékek kárt tehetnek a berendezés alkatrészeiben, vagy személyi (elsősorban szem-) sérülést okozhatnak.

Biztonsági óvintézkedések
Az OSRAM halogén stúdiólámpák kezelését (beszerelését, működtetését és cseréjét) csak elektromos fényforrások és világítótestek kezelésére kiképzett személyzet végezheti el. Ha huzamosabb ideig kell közvetlenül belenéznie a fényforrásba, viseljen megfelelő védőszemüveget. Ezt akkor se mulassza el, ha nem találja különösen káros hatásúnak a fényszórás fényforrását. Fényforrás cseréjekor a szemés kézsérülések megelőzése érdekében mindig viseljen megfelelő védőfelszerelést, például védőszemüveget és -kesztyűt. Annak érdekében, hogy a bőrén ne szenvedjen el égési sérüléseket, a használt fényforrás cseréje előtt várja meg, hogy lehűljön. Az áramütés megelőzése érdekében a fényforrás cseréje előtt kapcsolja ki a tápellátást, és válassza le róla a fényforrást/világítótestet.

A fényforrás szállítása és tárolása
A fényforrást száraz állapotban és a megfelelő csomagolásban tárolja és szállítsa. Szállítás/tárolás vagy a fényforrás cseréje előtt hagyni kell, hogy a fényforrás lehűljön. Csak a fényforrás foglalatát vagy reflektorát érintse meg. Ne lökje meg a fényforrást, és ne tegye ki túlzott rázkódásnak. Soha ne tegye ki a fényforrást túlzott mechanikai terhelésnek. Ha huzamosabb ideig nem használja a fényforrást/világítótestet, válassza le a tápellátásról.

A fényforrás beszerelése
Az üveg sérülésének elkerülése érdekében soha ne érintse meg a fényforrást puszta kézzel. A beszerelés során használjon egy tiszta kendőt. Ha véletlenül megérinti a fényforrás üvegrészeit, a fényforrás működtetése előtt tisztítsa meg az érintett területeket megfelelő tisztítószerrel (például alkohollal), majd szárítsa meg egy szöszmentes, tiszta kendővel. A foglalat és a használt csatlakozó alkatrészek minősége befolyásolja a fényforrás élettartamát. Ha a foglalat vagy a fényforrás érintkezői sérültek/kopottak/rozsdásak, a lehető leghamarabb cserélje ki a foglalatot. Győződjön meg arról, hogy a fényforrás megfelelően van elhelyezve a foglalattban. Ez biztosítja a megfelelő elektromos érintkezést, és megelőzi a fényforrás vagy a foglalat sérülését.

A fényforrás üzembe helyezése
A fényforrást csak a megadott feszültségen és teljesítményen lehet biztonságosan üzemeltetni. Ha magasabb feszültségen vagy teljesítményen működteti, akkor megemlekedik a fényforrás hőmérséklete és belső nyomása, ami jelentősen növeli a szétrobbanás kockázatát. A fényforrásokat csak az erre a célra kijelölt zárt világítótestekben/készülékekben működtesse, a megfelelő biztosítékkal, foglalattal és kiegészítőkkel. Ha egy új fényforrás a beszerelés után nem az elvárt módon működik, először válassza le a fényforrást/világítótestet a tápellátásról. Ezután ellenőrizze, hogy található-e egyértelmű sérülés a fényforráson vagy a foglalaton. Ha igen, cserélje ki. Győződjön meg arról, hogy a fényforrás megfelelően van behelyezve, és az elektromos érintkezés optimális. Ha a hiba továbbra is fennáll, cserélje ki a fényforrást és a világítótestet. A tűz, a túlvezelés és az égési sérülések veszélyének elkerülése érdekében ne működtesse a fényforrást éghető, hőérzékeny vagy szárazságra érzékeny anyagok közelében.

FIGYELEM! A fényforrás módosítása nem megengedett, és a biztonságot veszélyeztető helyzetekhez vezethet.

Szétszerelés, újrahasznosítás és hulladékkezelés
A fényforrás szétszerelése a fényforráscsere része. Megfelelő biztonsági óvintézkedések és egyéb tudnivalók vonatkoznak rá. Az eltávolítása után a fényforrást lehetőleg az eredeti csomagolásában kell tárolni. Őrizze meg az eredeti csomagolást a fényforrás hulladékkezelő központba való elszállításhoz. A fényforrás elhelyezhető a háztartási hulladék között. A fényforrás csomagolását és a fényforrást külön selejtezze le.

Egyéb információk
A terméken és a csomagoláson látható jelek és szimbólumok magyarázatát a www.osram.com webhelyen találja meg.

Jelmagyarázat:
1) CE-jelölés (Conformité Européenne) 2) UKCA-jelölés (UK Conformity Assessed) 3) EAC-jelölés. 4) Ukr TR megfelelőségi jelzés. 5) Újrahasznosítási kód (a csomagoláshoz) 6) ACPEIP jelölés (kínai RoHS) – a szabályozott anyagok küszöbértékeinek megfelel. 7) Csak a csomagoláson feltüntetett alkalmazási területeken való használatra szánták; nem alkalmas háztartási helyiség megvilágítására. 8) Jelenetek film-, televízió- és fotóstúdiókban való megvilágítására, illetve színházak, klubok és koncertek, vagy egyéb szórakoztató rendezvények színpadi megvilágítására szolgáló fényforrás. 9) Film-, televízió- és fotóstúdiókban való képrögzítéshez szánt fényforrás. 10) A fényforrás erős infravörös sugárzást bocsát ki. 11) A fényforrás erős UV-sugárzást bocsát ki. 12) Ne nézzen bele a fényforrásba. 13) A fényforrás csak védőburkolattal rendelkező világítótestben működtethető. 14) Ne működtesse a fényforrást, ha a külső villanykörte törött vagy karcos. 15) A fényforrás működés közben több mint 500 °C-os hőmérsékletnek is képes ellenállni. 16) Ne érintse meg a fényforrást puszta kézzel. 17) Beszereléskor tiszta kendővel vagy zsebkendővel fogja meg. Ha az izzót megérintette, működtetés előtt tisztítsa meg alkohollal, és törölje szárazra egy puha, tiszta ruhával. 18) A fényforrás behelyezése vagy eltávolítása előtt válassza le a világítótestet a tápellátásról. 19) Viseljen védőszemüveget. 20) Vegye figyelembe a használatra vonatkozó információkat. 21) Biztosíték; pl. gyors kioldású kikapcsolás, 6,3 A áramerősség

(PL) Informacje dotyczące użytkowania lamp halogenowych OSRAM Studio

WAŻNE! Przed przystąpieniem do użytkowania należy dokładnie zapoznać się z poniższymi informacjami. Należy zachować je do wykorzystania w przyszłości.

Opis produktu
Lampy halogenowe OSRAM Studio to techniczne źródła światła używane do profesjonalnego oświetlania scen w studiach nagraniowych i teatrach lub planów filmowych.

Specyfikacja produktu
Kompleksową listę danych technicznych produktu można znaleźć w aktualnej specyfikacji produktu w naszym katalogu produktów na stronie www.osram.com.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Lampy/oprawy podczas użytkowania nie wolno przemieszczać ani narażać na uderzenia lub wstrząsy mechaniczne, ponieważ może to doprowadzić do wybuchu lub wypadnięcia lampy. Unikać niewłaściwego użytkowania lampy, np.

- po wystąpieniu przepięcia,
- w pozycjach świecenia innych niż zalecane przez producenta,
- w połączeniu z bezpiecznikami lub osprzętem, którym nie zaprojektowano pod kątem lampy i jej mocy.

Nie używać lampy, jeśli jest porysowana, pęknięta lub uszkodzona w inny sposób. Aby zabezpieczyć się przed poniższymi zagrożeniami, należy stosować środki opisane w sekcji „Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa":

PRZESTROGA! Ta lampa podczas użytkowania emituje promieniowanie UV, którego nadmierne dawki mogą spowodować uszkodzenie skóry i oczu.

PRZESTROGA! Ta lampa podczas użytkowania generuje promieniowanie podczerwone, które może uszkodzić rogówkę i siatkówkę oka lub skórę.

RYZYKO UTRATY WZROKU! Lampa emituje światło widzialne o wysokiej luminancji. W związku z tym nie wolno patrzeć bezpośrednio na źródło światła.

RYZYKO POPARZENIA! Temperatura powierzchni lampy podczas użytkowania może dochodzić do 900°C. Dotknięcie lampy gołymi dłońmi grozi poparzeniem.

RYZYKO OBRAŻEŃ! Lampa może wybuchnąć podczas użytkowania, jeśli nie jest poprawnie obsługiwana lub w skrajnych okolicznościach. W rezultacie latające fragmenty lampy mogą spowodować uszkodzenia części urządzenia lub obrażenia ciała (w szczególności uszkodzenia oczu).

Środki ostrożności
Lampy halogenowe OSRAM Studio mogą być obsługiwane (montowane, użytkowane, wymieniane) wyłącznie przez pracowników przeszkolonych do pracy z lampami i oprawami elektrycznymi. Jeżeli trzeba patrzeć bezpośrednio na lampę przez dłuższy czas, należy zakładać odpowiednie okulary ochronne. Dotyczy to również sytuacji, w której źródło promieniowania nie powoduje efektu nadmiernego olśnienia. Podczas wymiany lampy należy zawsze nosić odpowiednie środki ochrony, takie jak okulary i rękawice ochronne, aby uniknąć uszkodzenia oczu lub obrażeń dłoni. Przed wymianą lampy należy zaczekać, aż jej temperatura spadnie, aby uniknąć oparzeń skóry. Aby nie dopuścić do porażenia prądem elektrycznym, przed przystąpieniem do wymiany lampy należy wyłączyć napięcie zasilania i odłączyć lampę/oprawę od źródła zasilania.

Transport i przechowywanie lampy
Lampę należy przechowywać i transportować w warunkach suchych i w odpowiednim opakowaniu. Przed przystąpieniem do transportu/przechowywania lub wymiany lampy należy zaczekać, aż lampa ostygnie. Lampę należy chwytać wyłącznie za podstawę lub reflektor. Nie należy uderzać w lampę ani narażać jej na nadmierne drgania. Nie wolno narażać lampy na nadmierne naprężenia mechaniczne. Jeżeli lampa/oprawa ma być nieużywana przez dłuższy czas, należy odłączyć ją od zasilania sieciowego.

Montaż lampy
Aby nie uszkodzić szkła, nie należy dotykać lampy gołymi dłońmi. Do montażu należy używać czystej szmatki. W razie przypadkowego dotknięcia szklanych części lampy przed przystąpieniem do użytkowania lampy należy wyczyścić te części odpowiednim środkiem czyszczącym (np. alkoholem), a następnie osuszyć je czystą szmatką bezpyłową. Na okres użytkowania lampy wpływa jakość uchwytu lampy i odpowiednich części przyłączeniowych. Uchwyt lampy należy wymienić po zaobserwowaniu śladów uszkodzenia/zużycia/korozji uchwytu lub styków lampy. Należy upewnić się, że lampa jest poprawnie zamontowana w uchwycie. Zapewni to odpowiedni kontakt elektryczny i zapobiegnie uszkodzeniu lampy lub jej uchwytu.

Uruchomienie lampy
Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie lampy, należy ją używać przy określonych wartościach napięcia i mocy. Użytkowanie lampy przy wyższym napięciu lub wyższej mocy spowoduje wzrost temperatury i wzrost ciśnienia wewnątrz lampy, a w rezultacie znaczne zwiększenie ryzyka wybuchu lampy. Lampy należy używać wyłącznie w zamkniętych oprawach/urządzeniach opracowanych i przeznaczonych do tego celu oraz z odpowiednimi bezpiecznikiem, uchwytem i osprzętem. Jeżeli nowa lampa po zamontowaniu nie działa w sposób zamierzony, w pierwszej kolejności należy odłączyć lampę/oprawę od zasilania sieciowego. Następnie należy sprawdzić, czy lampa lub uchwyt nie ma widocznych uszkodzeń. Jeśli występują uszkodzenia, należy wymienić lampę/uchwyt. Należy upewnić się, czy lampa została poprawnie włożona i ma optymalny kontakt elektryczny. Jeżeli błąd nadal występuje, należy wymienić lampę i oprawę. Aby zapobiec pożarowi lub zagrożeniom związanym z oparzeniem/pożarem, lampy nie należy używać w pobliżu materiałów łatwopalnych, termoczułych lub wrażliwych na suchość.

PRZESTROGA! Wprowadzanie zmian do lampy jest niedozwolone i może skutkować zagrożeniem dla bezpieczeństwa.

Demontaż, recykling i utylizacja
Demontaż lampy stanowi część procedury wymiany lampy. Należy przestrzegać odpowiednich środków ostrożności i postępować zgodnie z innymi informacjami. Zdemontowaną lampę najlepiej umieścić w oryginalnym opakowaniu. Oryginalne opakowanie należy zachować na potrzeby transportu lampy do miejsca utylizacji. Lampę można utylizować z odpadami komunalnymi. Opakowanie lampy i lampę należy utylizować osobno.

Pozostałe informacje
Objaśnienie znaków i symboli używanych na produkcie i jego opakowaniu można znaleźć na stronie www.osram.com.

Objaśnienie symboli:
1) Oznakowanie CE (Conformité Européenne) 2) Znak UKCA (brytyjskiej oceny zgodności) 3) Znak EAC (euroazjatycki znak zgodności) 4) Znak zgodności Ukr TR. 5) Kod recyklingu (dotyczy elementów opakowania) 6) Symbol ACPEIP (China RoHS) — nieprzekraczanie wartości progowych substancji regulowanych. 7) Produkt nieprzeznaczony do użytku w zastosowaniach innych niż określone na opakowaniu oraz nieprzeznaczony do oświetlania pomieszczeń domowych. 8) Źródło światła do oświetlania scen filmowych, telewizyjnych i fotograficznych lub do oświetlania scen w teatrach, klubach oraz koncertów lub innych wydarzeń rozrywkowych. 9) Źródło światła do przechwytywania obrazów w studiach filmowych, TV i fotograficznych. 10) Lampa emituje wysoki poziom promieniowania podczerwonego. 11) Lampa emituje wysoki poziom promieniowania ultrafioletowego. 12) Nie patrzeć na źródło światła. 13) Lampę można używać wyłącznie w oprawie z osłoną ochronną. 14) Nie używać lampy, jeśli powierzchnia zewnętrzna żarówki jest zniszczona lub porysowana. 15) Podczas użytkowania lampa może osiągać temperaturę przekraczającą 500°C. 16) Nie dotykać lampy gołymi dłońmi. 17) W trakcie montażu trzymać żarówkę przez czystą szmatkę lub chusteczkę higieniczną. W przypadku dotknięcia żarówki gołą ręką przed przystąpieniem do montażu przetrzeć ją alkoholem i wysuszyć czystą szmatką. 18) Przed wkładaniem lub wyjmowaniem oprawy odłączyć ją od sieci zasilającej. 19) Nosić okulary ochronne. 20) Postępować zgodnie z informacjami dotyczącymi użytkowania. 21) Bezpiecznik, np. szybko działający wyłącznik, prąd 6,3 A

(SK) Informácie o používaní halogénových žiaroviek OSRAM pre štúdiové svetlá

DÔLEŽITÉ! pozorne si prečítajte pred použitím. Uchovajte na prípadné použitie neskôr.

Popis výrobku
Halogénové žiarovky OSRAM pre štúdiové svetlá sú technické svetelné zdroje používané na profesionálne osvetlenie štúdií, ivadelných scén alebo filmových kulís.

Technické údaje výrobku
Úplný zoznam technických údajov výrobku nájdete v najnovšej karte údajov v našom katalógu výrobkov na adrese www.osram.com.

Bezpečnostné pokyny
Žiarovka/svietidlo sa nesmú počas používania presúvať ani vystavovať mechanickým nárazom, inak by žiarovka mohla vybuchnúť alebo vypadnúť. Zabráňte nesprávnemu používaniu žiarovky, ako sú

- prepätie,
- polohy zapálenia iné, než odporúčame,
- použitie spolu s poistkami alebo príslušenstvom, ktoré nie sú špeciálne navrhnuté pre tento typ a napätie žiarovky.

Žiarovku nepoužívajte, ak je poškriabaná, prasknutá alebo inak poškodená. Na ochranu pred nižšie uvedenými nebezpečenstvami prijmite opatrenia opísané v časti „Bezpečnostné opatrenia":

UPOZORNENIE! Žiarovka počas prevádzky vyžaruje UV žiarenie, ktoré môže pri nadmerných dávkach poškodiť pokožku a oči.

UPOZORNENIE! Táto žiarovka počas prevádzky generuje IČ žiarenie, ktoré môže poškodiť rohovku a sietnicu očí alebo pokožku.

RIZIKO OSLEPNUTIA! Žiarovka vyžaruje viditeľné svetlo s vysokou svietivosťou. Preto sa nikdy nepozerajte priamo do svetelného zdroja.

RIZIKO POPÁLENIA! Povrch tejto žiarovky sa môže počas používania zahriať na teplotu až 900 °C. Kontakt so žiarovkou holými rukami môže spôsobiť popáleniny.

RIZIKO ZRANENIA! Žiarovka môže počas prevádzky vybuchnúť, ak sa s ňou zaobchádza nesprávne alebo v extrémnych situáciách. Výsledkom môže byť poškodenie časti vybavenia alebo zranenia (najmä očí) v dôsledku lietajúcich úlomkov.

Bezpečnostné opatrenia
S halogénovými žiarovkami OSRAM pre štúdiové svetlá smie manipulovať (inštalovať, používať, vymieňať) len personál riadne vyškolený v oblasti používania elektrický ovládaných žiaroviek a svietidiel. Ak sa musíte dlhší čas pozerať priamo do žiarovky, používajte vhodné bezpečnostné okuliare. A to aj v prípade, ak nemáte pocit, že zdroj žiarenia je intenzívne oslnivý. Pri výmene žiarovky vždy používajte vhodné ochranné prostriedky, ako sú ochranné okuliare a rukavice, aby ste zabránili poraneniu očí alebo rúk. Použitá žiarovka sa musí pred jej výmenou nechať vychladnúť, aby sa zabránilo popáleniu pokožku. Pred výmenou žiarovky sa musí napájacie napätie vypnúť a žiarovka/svietidlo odpojiť od zdroja napájania, aby sa zabránilo zásahu elektrickým prúdom.

Preprava a skladovanie žiarovky
Žiarovku skladujte a prepravujte v suchom stave a vo vhodnom obale. Pred prepravovaním/uskladnením alebo pred výmenou sa žiarovka musí nechať vychladnúť. Žiarovky sa dotýkajte len za základňu alebo reflektor. Na žiarovku neklepte ani ju nevystavujte extrémnym vibráciám. Žiarovku nikdy nevystavujte nadmernému mechanickému namáhaniu. Ak žiarovku dlhší čas nepoužívate, odpojte žiarovku/svietidlo od sieťového napájania.

Inštalácia žiarovky
Žiarovky sa nikdy nedotýkajte holými rukami, aby ste zabránili poškodeniu skla. Pri inštalácii použite čistú handričku. Ak sa neúmyselne dotknete sklenej časti žiarovky, musia sa zasiahnuté miesta pred zapnutím žiarovky vyčistiť použitím vhodného čistiaceho prostriedku (napr. alkoholu) a potom osušiť použitím čistej handričky, ktorá neuvoľňuje vlákna. Kvalita držiaka žiarovky alebo príslušných pripájacích častí má vplyv na životnosť žiarovky. Objímka sa musí vymeniť hneď, ako sa spozoruje poškodenie/opotrebovanie/korózia na samotnej objímke alebo kontaktoch žiarovky. Uistite sa, že žiarovka je správne nainštalovaná do objímky žiarovky. Zabezpečte tým správny elektrický kontakt a zabráňte poškodeniu žiarovky alebo objímky.

Spustenie žiarovky do prevádzky
Žiarovku používajte len pri určenom napätí a výkone žiarovky, aby ste zabezpečili jej bezpečné použitie. Používanie žiarovky pri vyššom napätí alebo výkone zvýši jej teplotu a vnútorný tlak, čo výrazne zvyšuje riziko prasknutia. Žiarovku používajte iba v uzavretých svietidlách/zariadeniach určených a špecifikovaných pre daný účel s príslušnou poistkovou ochranou, vhodnou objímkou žiarovky a príslušenstvom. Ak nová žiarovka po inštalácii nefunguje podľa špecifikácií, žiarovku/svietidlo najprv odpojte od sieťového napájania. Potom skontrolujte, či žiarovka alebo objímka nevykazujú zjavné známky poškodenia. V takomto prípade ich vymeňte. Uistite sa, že žiarovka je správne vložená a je zabezpečený optimálny elektrický kontakt. Ak chyba pretrváva, vymeňte žiarovku a svietidlo. Na zabránenie požiaru a/alebo riziku popálenia/poranenia používajte žiarovku v blízkosti horľavých materiálov alebo materiálov citlivých na teplo alebo vysúšanie.

UPOZORNENIE! Úprava žiarovky nie je povolená a môže viesť k situáciám, ktoré ohrozujú bezpečnosť.

Demontáž, recyklácia a likvidácia
Demontáž žiarovky je súčasťou výmeny žiarovky. Platia príslušné bezpečnostné opatrenia a ďalšie informácie. Po demontáži je najlepšie odložiť žiarovku do originálneho obalu. Originálny obal by ste si mali ponechať na prenos žiarovky do strediska na likvidáciu. Žiarovka sa môže likvidovať spolu s komunálnym odpadom. Žiarovku a obal žiarovky zlikvidujte samostatne.

Ďalšie informácie
Vysvetlenie značiek a symbolov uvedených na výrobku a jeho balení nájdete na adrese www.osram.com.

Vysvetlenie symbolov:
1) Symbol CE (Conformité Européenne) 2) Symbol UKCA (Označenie zhody pre Spojené kráľovstvo) 3) Symbol EAC. 4) Značka zhody Ukr TR. 5) Kód recyklácie (pre komponent obalu) 6) Označenie ACPEIP (RoHS pre Čínu) – prahové hodnoty regulovaných látok sú dodržané. 7) Nie je identifikované na použitie v aplikáciách iných, než sú aplikácie uvedené na obale, nie je vhodné na osvetlenie miestností v domácnosti. 8) Svetelný zdroj na osvetlenie scény pri filmovej produkcii, v televízii a fotoateliéroch alebo na osvetlenie javiska v divadlách, kluboch a na koncertoch alebo pri iných zábavných podujatiach. 9) Svetelný zdroj na snímanie obrazu vo filmových, televíznych a fotografických štúdiách. 10) Žiarovka vyžaruje vysokú úroveň IČ žiarenia. 11) Žiarovka vyžaruje vysokú úroveň UV žiarenia. 12) Nepozerajte sa do svetelného zdroja. 13) Žiarovka sa smie používať len v svietidlách s ochranným krytom. 14) Žiarovku nepoužívajte, ak je vonkajšia banka prasknutá alebo poškriabaná. 15) Žiarovka počas prevádzky odoláva teplotám \>500 °C. 16) Nedotýkajte sa žiarovky holými prstami. 17) Počas inštalácie ju držte čistou handričkou alebo tkaninou. Ak sa dotknete žiarovky, pred použitím ju očistite alkoholom a utrite do sucha mäkkou čistou handričkou. 18) Pred vkladaním alebo vyberaním žiarovky odpojte svietidlo od sieťového napájania. 19) Používajte ochranné okuliare. 20) Riaďte sa informáciami o používaní. 21) Poistka; napr. rýchla vypínacia, prúd 6,3 Aí

(SLO) Informacije o uporabi halogenskih studijskih sijalk OSRAM

POMEMBNO! pred uporabo natančno preberite. Shranite za poznejšo uporabo.

Opis izdelka
Halogenske studijske sijalke OSRAM so tehnični svetlobni viri, ki se uporabljajo za profesionalno osvetlitev studijskih in gledaliških odrov ali filmskih prizorišč.

Specifikacije izdelka
Podroben seznam tehničnih podatkov o izdelku je na voljo v najnovejšem podatkovnem listu v našem katalogu izdelkov na spletnem mestu www.osram.com.

Varnostna navodila
Sijalke/svetila med delovanjem ne smete premikati oziroma izpostavljati mehanskim udarcem ali trkom, saj lahko to povzroči eksplozijo ali nedelovanje sijalke. Preprečite nepravilno delovanje sijalke, kot so

- prenapetost,
- položaji gorenja, ki jih ne priporoča proizvajalec,
- uporaba skupaj z varovalkami ali dodatno opremo, ki ni posebej zasnovana za to v vrsto in vatno moč sijalke.

Sijalke ne uporabljajte, če je opraskana, počena ali kako drugače poškodovana. Z ukrepi, opisanimi v razdelku »Previdnostni ukrepi« poskrbite za zaščito pred spodaj navedenimi nevarnostmi:

POZOR! Ta sijalka med delovanjem oddaja UV-sevanje, ki je v prevelikih odmerkih škodljivo za kožo in oči.

POZOR! Ta sijalka med delovanjem ustvarja infrardeče sevanje, ki lahko poškoduje rožnico in mrežnico oči ali kožo.

NEVARNOST SLEPOTE! Sijalka oddaja vidno svetlobo z visoko stopnjo svetilnosti. Nikoli ne smete gledati neposredno v vir svetlobe.

NEVARNOST OPEKLIN! Ta sijalka lahko med delovanjem doseže površinsko temperaturo do 900 °C. Dotikanje sijalke z golimi rokami lahko povzroči opekline.

NEVARNOST POŠKODB! Sijalka lahko med delovanjem poči pri nepravilnem ravnanju ali v skrajnih primerih. To lahko povzroči škodo delov opreme ali poškodbe (zlasti oči) zaradi letečih delcev.

Previdnostni ukrepi
S halogenskimi studijskimi sijalkami OSRAM lahko ravna (jih namesti, uporablja, zamenja) samo osebje, ki je ustrezno usposobljeno za uporabo električnih sijalk in svetil. Če morate dlje časa gledati neposredno v sijalko, nosite ustrezna zaščitna očala. To velja tudi, če menite, da moč vira sevanja ni zelo visoka. Pri zamenjavi sijalke vedno nosite ustrezno zaščitno opremo, kot so zaščitna očala in rokavice, da ne poškodujete oči ali rok. Preden zamenjate uporabljeno sijalko, počakajte, da se ta ohladi, da preprečite morebitne opekline kože. Preden zamenjate sijalko, izklopite napajalno napetost in odklopiti sijalko/svetilo z napajanja, da preprečite električni udar.

Prevoz in shranjevanje sijalke
Sijalko shranjujte in prevažajte suho in v ustrezni embalaži. Pred prevozom/skladiščenjem ali zamenjavo sijalke počakajte, da se sijalka ohladi. Sijalke se dotikajte samo pri držalu ali reflektorju. Sijalke ne udarjajte in je ne izpostavljajte prekomernim vibracijam. Sijalke nikoli ne izpostavljajte prekomernim mehanskim obremenitvam. Če sijalke/svetila dlje časa ne uporabljate, ga odklopite z električnega omrežja.

Namestitev sijalke
Sijalke se nikoli ne dotikajte z golimi rokami, da preprečite morebitne poškodbe stekla. Za namestitev uporabite čisto krpo. Če ste se nenamerno dotaknili steklenih delov sijalke, morate te dele pred uporabo sijalke očistiti z ustreznim čistilnim sredstvom (npr. alkoholom) in jih osušiti s čisto krpo, ki ne pušča vlaken. Kakovost držala sijalke ali ustreznih priključnih delov vpliva na življenjsko dobo sijalke. Držalo morate zamenjati takoj, ko opazite poškodbe/obrabo/korozijo držala ali stikov sijalke. Prepričajte se, da je sijalka pravilno nameščena v držalu sijalke. S tem zagotovite dober električni stik in preprečite poškodbe sijalke ali držala.

Priprava sijalke za delovanje
Da zagotovite varno delovanje sijalke, mora ta delovati pri predpisani napetosti in vatni moči. Delovanje pri višji napetosti ali vatni moči poveča temperaturo in notranji tlak v sijalki, zaradi česar je močno povečano tveganje, da sijalka poči. Uporabljajte samo sijalke v zaprtih svetilih/napravah, ki so zasnovane in določene za ta namen, z ustrezno zaščito varovalk, držalom sijalke in dodatno opremo. Če nova sijalka po namestitvi ne deluje, kot je določeno, najprej odklopite sijalko/svetilo z električnega omrežja. Nato preverite prisotnost morebitnih vidnih poškodb na sijalki ali držalu. V tem primeru zamenjajte element. Prepričajte se, da je sijalka pravilno vstavljena in ima optimalen električni stik. Če težave ni mogoče odpraviti, zamenjajte sijalko in svetilo. Sijalke ne uporabljajte v bližini vnetljivih, toplotno občutljivih ali suhih materialov, da preprečite morebitno nevarnosti požara ali opeklin.

POZOR! Spreminjanje sijalke ni dovoljeno in lahko povzroči varnostna tveganja.

Razstavljanje, recikliranje in odstranjevanje
Razstavljanje sijalke je del postopka zamenjave sijalke. Veljajo ustrezni previdnostni ukrepi in druge informacije. Priporočljivo je, da sijalko po odstranitvi zapakirate v originalno embalažo. Za prevoz sijalke v center za odlaganje morate ohraniti originalno embalažo. Sijalko lahko odstranite med gospodinjske odpadke. Embalažo in sijalko odstranite ločeno.

Druge informacije
Razlaga znakov in simbolov na izdelku in njegovi embalaži, je na voljo na spletnem mestu www.osram.com.

Razlaga simbolov:
1) Simbol CE (Conformité Européenne) 2) Simbol UKCA (UK Conformity Assessed) 3) Simbol EAC. 4) Znak skladnosti Ukr TR. 5) Koda za recikliranje (za sestavni del embalaže) 6) Oznaka ACPEIP (kitajska direktiva RoHS) – mejne vrednosti reguliranih snovi so upoštevane. 7) Ni namenjeno za načine uporabe, ki niso navedeni na embalaži; ni primerno za osvetlitev gospodinjskih prostorov. 8) Svetlobni vir za osvetlitev scene v filmskih, televizijskih in fotografskih studiih ali za osvetlitev scene v gledališčih, klubih, na koncertih in drugih zabavnih prireditvah. 9) Svetlobni vir za zajemanje slik v filmskih, televizijskih in fotografskih studiih. 10) Sijalka oddaja visoko raven infrardečega sevanja. 11) Sijalka oddaja visoko raven UV-sevanja. 12) Ne glejte v vir svetlobe. 13) Sijalko lahko uporabljate samo v svetilu s ščitnikom. 14) Sijalke ne uporabljajte, če je zunanja žarnica razbita ali opraskana. 15) Temperatura sijalke se lahko med delovanjem poviša na \> 500 °C. 16) Ne dotikajte se sijalke z golimi prsti. 17) Pri namestitvi držite s čisto krpo ali robčkom. Če se dotaknete žarnice, jo pred uporabo očistite z alkoholom ter osušite z mehko in čisto krpo. 18) Preden vstavite ali odstranite sijalko, odklopite svetilo z električnega omrežja. 19) Nosite zaščitna očala. 20) Upoštevajte navodila za uporabo. 21) Varovalka; npr. hitro delujoči izklop, tok 6,3 A

(TR) OSRAM halojen stüdyo lambalarının kullanımına ilişkin bilgiler

ÖNEMLİ! Kullanmadan önce dikkatlice okuyun. Daha sonra başvurmak üzere saklayın.

Ürün açıklaması
OSRAM halojen stüdyo lambalar, stüdyo ve tiyatro sahnelerinin ya da film setlerinin profesyonel şekilde aydınlatılması için kullanılan teknik ışık kaynaklarıdır.

Ürünün teknik özellikleri
Ürüne ait teknik verilerin kapsamlı bir listesini www.osram.com adresindeki ürün kataloğumuzda yer alan güncel veri sayfasında bulabilirsiniz.

Güvenlik talimatları
Lambanın patlamasına ya da bozulmasına neden olabileceğinden, lamba/armatür çalışırken hareket ettirilmemeli veya mekanik sarsıntı ya da darbeye maruz bırakılmamalıdır. Lambayı uygunsuz şekilde kullanmaktan kaçının, örneğin;

- aşırı gerilim,
- tarafımızca tavsiye edilenler dışındaki yanma pozisyonları,
- özel olarak bu lambanın türüne ve vat değerine uygun tasarlanmamış sigortalar veya aksesuarlarla birlikte kullanımı.

Çizilmiş, çatlamış veya başka şekilde hasar görmüşse lambayı kullanmayın. Aşağıda sıralanan tehlikelere karşı korunmak için "Güvenlik tedbirleri" bölümünde açıklanan önlemleri alın:

DİKKAT! Bu lamba çalışırken UV ışınları yayar ve bu ışınlar fazla miktarda olması halinde cilde ve gözde hasarlara neden olabilir.

DİKKAT! Bu lamba çalışırken IR ışınları yayar ve bu ışınlar gözün korneasına ve retinasına ya da cilde zarar verebilir.

KÖRLÜK RİSKİ! Lamba, yüksek parlaklık seviyelerinde ve gözle görülür ışık yayar. Bu nedenle asla doğrudan ışık kaynağına bakmamalısınız.

YANMA RİSKİ! Bu lamba, kullanımı sırasında 900°C'ye kadar yüzey sıcaklığına ulaşabilir. Lambaya çıplak elle dokunmak yanıklara neden olabilir.

YARALANMA RİSKİ! Uygun şekilde kullanılmazsa ya da olağan dışı koşullara maruz bırakılırsa lamba çalışırken patlayabilir. Bu durum, ekipman parçalarının hasar görmesine ya da uçuşan parçacıklardan dolayı yaralanmalara (özellikle gözde) neden olabilir.

Güvenlik tedbirleri
OSRAM halojen stüdyo lambaları yalnızca elektrikle çalışan lamba ve armatürlerin kullanımı konusunda eğitim almış personel tarafından işlem görebilir (kurulabilir, çalıştırılabilir, değiştirilebilir). Uzun süre boyunca doğrudan lambaya bakmanız gerekirse uygun koruyucu gözlük kullanın. Radyasyon kaynağının yoğun şekilde göz kamaştırıcı olduğunu düşünmeseniz bile bu gözlükleri kullanın. Bir lambayı değiştirirken, gözlerin veya ellerin yaralanmasını önlemek için daima koruyucu gözlük ve eldiven gibi uygun koruyucu ekipman kullanın. Cilt yanıklarını önlemek için kullanılmış lamba değiştirilmeden önce soğumaya bırakılmalıdır. Elektrik çarpmasını önlemek için lamba değiştirilmeden önce besleme gerilimi kapatılmalı ve lambanın/armatürün güç kaynağıyla bağlantısı kesilmelidir.

Lambanın taşınması ve saklanması
Lambayı uygun ambalaj içerisinde, kuru bir yerde saklayın ve taşıyın. Lamba taşınmadan/saklanmadan veya değiştirilmeden önce soğumaya bırakılmalıdır. Lambayı yalnızca duyundan veya reflektöründen tutun. Lambaya vurmayın veya lambayı aşırı titreşime maruz bırakmayın. Lambayı asla aşırı mekanik basınca maruz bırakmayın. Uzun bir süre kullanılmayacaksa lambanın/armatürün şebeke bağlantısını kesin.

Lambanın monte edilmesi
Cama zarar vermemek için lambaya çıplak elle dokunmayın. Montaj işlemlerinde temiz bir bez kullanın. Yanlışlıkla lambanın cam kısımlarına dokunulması halinde, lamba çalıştırılmadan önce bu kısımlar uygun bir temizlik maddesi (ör. alkol) ile temizlenmeli ve ardından hav bırakmayan temiz bir bezle kurulanmalıdır. Lamba duyunun veya ilgili bağlantı parçalarının kalitesi, lambanın kullanım ömrünü etkiler. Duy veya lamba kontakları üzerinde hasar/aşınma/korozyon tespit edildiğinde duy derhal değiştirilmelidir. Lambanın lamba duyu